WMP-60D

數位分區廣播解碼器



產品功能特色

- 採指撥式開關設定分區之原始位置碼 (即班級、辦公室及其他區域之編號)。
- 具 1 只三色 LED 通訊指示燈：代表一般廣播通訊、雙向對講及回 CALL 信號動作。
- 解碼器如遇到線路故障或被斷電，具自動開通 PA 信號功能，維持廣播擴音正常運作。
- 具 1 組呼叫觸發接點，可連接回 CALL 按鈕，當主機接收到訊號時，代表該區域之橙色指示燈會閃爍，亦可透過圖控軟體預先設定呼救警示音，警示人員應變處理。
- 具 1 組常閉觸發接點，可連接防盜觸發信號，當主機接收到訊號時，代表該區域之紅色指示燈會閃爍，亦可透過圖控軟體預先設定防盜音，以警示人員應變處理。
- 具 1 組 DC-12V 輸出端子，作為觸發現場警報閃光喇叭的控制接點，當回 CALL 信號觸動時，可7.啟動當地警報閃光喇叭達到嚇阻歹徒之用途，此觸發動作可由解碼器端、主控機端及其他遠控端解除。



WMP-60D 數位分區廣播解碼器

產品規格	
輸出負載	100V：1A
廣播音源輸入	100V/COM x 1 組
廣播音源輸出	100V/COM x 1 組
LED 狀態顯示	三種顏色（綠、橙、紅）

多功能控制接頭	8 組
對內常開（N.O.）觸發	1 組
對內常閉（N.C.）觸發	1 組
對外12V觸發	1 組

尺寸 (HWD)	40 x 90 x 180 mm
重量	0.18 kg
外殼材質	ABS

WMP-60D-C

數位雙向廣播及對講解碼器



產品功能特色

- 採指撥式開關設定分區之原始位置碼 (即班級、辦公室及其他區域之編號)。
- 具 1 只三色 LED 通訊指示燈：代表一般廣播通訊、雙向對講及回 CALL 信號動作。
- 解碼器如遇到線路故障或被斷電，具自動開通 PA 信號功能，維持廣播擴音正常運作。
- 具 1 組呼叫觸發接點，可連接回 CALL 按鈕，當主機接收到訊號時，代表該區域之橙色指示燈會閃爍，亦可透過圖控軟體預先設定呼救警示音，警示人員應變處理。
- 具 1 組常閉觸發接點，可連接防盜觸發信號，當主機接收到訊號時，代表該區域之紅色指示燈會閃爍，亦可透過圖控軟體預先設定防盜音，以警示人員應變處理。
- 具 1 組 DC-12V 輸出端子，作為觸發現場警報閃光喇叭的控制接點，當回 CALL 信號觸動時，可啟動當地警報閃光喇叭達到嚇阻歹徒之用途，此觸發動作可由解碼器端、主控機端及其他遠控端解除。
- 具 1 組全指向收音麥克風，於對講模式可接收音源回傳至主機。

WMP-60D-C 數位雙向廣播及對講解碼器

產品規格	
輸出負載	100V：1A
廣播音源輸入	100V/COM x 1 組
廣播音源輸出	100V/COM x 1 組
對講音源輸入	全指向麥克風 x 1 組
LED 狀態顯示	三種顏色（綠、橙、紅）

多功能控制接頭	8 組
對內常開（N.O.）觸發	1 組
對內常閉（N.C.）觸發	1 組
對外12V觸發	1 組

尺寸 (HWD)	40 x 90 x 180 mm
重量	0.2 kg
外殼材質	ABS

WMP-61D

數位分區廣播解碼器



產品功能特色

- 採指撥式開關設定分區之原始位置碼 (即班級、辦公室及其他區域之編號)。
- 具 1 只三色 LED 通訊指示燈：代表一般廣播通訊、雙向對講及回 CALL 信號動作。
- 解碼器如遇到線路故障或被斷電，具自動開通 PA 信號功能，維持廣播擴音正常運作。
- 具 1 組呼叫觸發接點，可連接回 CALL 按鈕，當主機接收到訊號時，代表該區域之橙色指示燈會閃爍，亦可透過圖控軟體預先設定呼救警示音，警示人員應變處理。
- 具 1 組常閉觸發接點，可連接防盜觸發信號，當主機接收到訊號時，代表該區域之紅色指示燈會閃爍，亦可透過圖控軟體預先設定防盜音，以警示人員應變處理。
- 具 1 組 DC-12V 輸出端子，作為觸發現場警報閃光喇叭的控制接點，當回 CALL 信號觸動時，可啟動當地警報閃光喇叭達到嚇阻歹徒之用途，此觸發動作可由解碼器端、主控機端及其他遠控端解除。
- 10A 輸出負載，廣播100V訊號可連接喇叭最大負載功率1000W。



WMP-61D 數位分區廣播解碼器

產品規格	
輸出負載	100V：10A
廣播音源 輸入	100V/COM x 1 組
廣播音源輸出	100V/COM x 1 組
LED 狀態顯示	三種顏色（綠、橙、紅）

多功能控制接頭	8 組
對內常開（N.O.）觸發	1 組
對內常閉（N.C.）觸發	1 組
對外12V觸發	1 組

尺寸 (HWD)	40 x 90 x 180 mm
重量	0.18 kg
外殼材質	ABS

WMP-60E

數位分區廣播解碼器



產品功能特色

- 採指撥式開關設定分區之原始位置碼 (即班級、辦公室及其他區域之編號)。
- 具 1 只三色 LED 通訊指示燈：代表一般廣播通訊、雙向對講及回 CALL 信號動作。
- 解碼器如遇到線路故障或被斷電，具自動開通 PA 信號功能，維持廣播擴音正常運作。
- 具 1 組呼叫觸發接點，可連接回 CALL 按鈕，當主機接收到訊號時，代表該區域之橙色指示燈會閃爍，亦可透過圖控軟體預先設定呼救警示音，警示人員應變處理。
- 具 1 組常閉觸發接點，可連接防盜觸發信號，當主機接收到訊號時，代表該區域之紅色指示燈會閃爍，亦可透過圖控軟體預先設定防盜音，以警示人員應變處理。
- 具 1 組 DC-12V 輸出端子，作為觸發現場警報閃光喇叭的控制接點，當回 CALL 信號觸動時，可啟動當地警報閃光喇叭達到嚇阻歹徒之用途，此觸發動作可由解碼器端、主控機端及其他遠控端解除。
- 具 1 組 6.3 mm 麥克風音源訊號輸出，可連接擴大機等廣播擴音設備。
- 具 1 組常閉對外觸發接點，於廣播時可觸發啟動擴大機或電源控制器。



WMP-60E 數位分區廣播解碼器

產品規格

廣播音源 輸入	100V/COM x 1 組
廣播音源輸出	Φ6.3 麥克風音源 x 1 組
LED 狀態顯示	三種顏色（綠、橙、紅）

多功能控制接頭	8 組
對內常開（N.O.）觸發	1 組
對內常閉（N.C.）觸發	1 組
對外常開（N.O.）觸發	1 組
對外12V觸發	1 組

尺寸 (HWD)	40 x 90 x 180 mm
重量	0.24 kg
外殼材質	ABS

WMP-60F

數位分區廣播解碼器



產品功能特色

- 採指撥式開關設定分區之原始位置碼 (即班級、辦公室及其他區域之編號)。
- 具 1 只三色 LED 通訊指示燈：代表一般廣播通訊、雙向對講及回 CALL 信號動作。
- 解碼器如遇到線路故障或被斷電，具自動開通 PA 信號功能，維持廣播擴音正常運作。
- 具 1 組呼叫觸發接點，可連接回 CALL 按鈕，當主機接收到訊號時，代表該區域之橙色指示燈會閃爍，亦可透過圖控軟體預先設定呼救警示音，警示人員應變處理。
- 具 1 組常閉觸發接點，可連接防盜觸發信號，當主機接收到訊號時，代表該區域之紅色指示燈會閃爍，亦可透過圖控軟體預先設定防盜音，以警示人員應變處理。
- 具 1 組 DC-12V 輸出端子，作為觸發現場警報閃光喇叭的控制接點，當回 CALL 信號觸動時，可啟動當地警報閃光喇叭達到嚇阻歹徒之用途，此觸發動作可由解碼器端、主控機端及其他遠控端解除。
- 具 1 組 3.5 mm 麥克風音源訊號輸出，可連接如 ADM-1000 DECT數位無線麥克風等教學擴音設備。



WMP-60F 數位分區廣播解碼器

產品規格

廣播音源 輸入	100V/COM x 1 組
廣播音源輸出	Φ3.5 麥克風音源 x 1 組
LED 狀態顯示	三種顏色（綠、橙、紅）

多功能控制接頭	8 組
對內常開（N.O.）觸發	1 組
對內常閉（N.C.）觸發	1 組
對外12V觸發	1 組

尺寸 (HWD)	40 x 90 x 180 mm
重量	0.25 kg
外殼材質	ABS