WMP-1206

數位 12 迴路喇叭控制主機



產品功能特色

- 具備 12 只單區廣播鍵，負載 300W 以上。
- 具備 1 只可程式群組群區廣播鍵。
- 具備 1 只全區啟動廣播鍵。
- 每一個按鍵都具備顯示燈號。
- 群組可以隨時設定及更改。
- 分區啟動採繼電器連接方式。具有防止迴路串音電路設計。
- 可藉 RS-232 連接 PC，以搭配 BXB 圖控軟體或其它環控系統 (AMX 或 Crestron)。。
- 具備輸入受控啟動，遙控觸發接點。
- 具備輸出控制啟動，遙控觸發接點。

產品規格

硬體規格	
功能鍵	分區迴路開關 x 12 群組開關按鍵 x 1 全區開關按鍵 x 1
指示燈	分區迴路開關指示 x 12 全 區開啟關閉指示x 1
連接埠	分區喇叭連接埠 x 12 背景音樂連接埠 x 1 RS-232連接埠 x 1 RS-485連接埠 x 1 連控識別指撥開關 x 1 外部啟動乾接點 x 1 啟動乾接點 x 1

硬體規格	
尺寸 (WHD)	431 x 94 x 225 mm（不含端子）
電源供應	AC 110~240 50-60Hz

BXB
地址 806 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw